

Технические характеристики

Дисплей	3 1/2 разрядный (1999) ЖК дисплей
Емкость, Ф	200pF $\pm(0.5\%+7d)$ 2n/20n/200n/2μ/20μ/200μF $\pm(0.5\%+5d)$ 2,000μF $\pm(2.0\%+5d)$ 20,000μF $\pm(3.0\%+10d)$
Установка нуля	Вручную, ± 20 pF
Калибровка регулировки	Две внутренних регулировки, одна панель для установки нуля
Над входом	Дисплей показывает "1"
Входная защита от перегрузки	есть
Время отбора проб	0-5 сек
Рабочая температура	0-40 °C
Максимальная влажность при эксплуатации	80%
Автоматическое выключение	нет
Индикатор низкого заряда батареи	есть
Источник питания	NEDA1604/6F22 (9) (не входит в комплектацию)
Габариты (ВхШхГ), мм	182x90x46
Вес, гр	340 (с батареями)

Особенности ProsKit MT-5110

- Соответствует новейшим стандартам безопасности CE
- Высокая точность измерений: $\pm 0,5\%$
- Измерения возможны даже при сильном магнитном поле
- ЖК-дисплей с низким энергопотреблением и высокой четкостью даже в условиях яркой освещенности
- Подсветка ЖК-дисплея
- Индикатор низкого заряда батареи