

Технические характеристики ProsKit

MT-1232

Дисплей	3 ¾ (3999) ЖКД, 18,9 мм
Частота дискретизации	приблизительно 3 выборки в секунду
Метод измерения	Аналого-цифровой преобразователь
Термопара	К-типа (никель-хром / никель-кремний) со штекерами с продольными подпружинивающими контактами
Постоянное напряжение (С), В	400мВ/4В/40В/400В ± (0,5% + 4) 600В ± (1,0% + 4)
Переменное напряжение (АС), В	4В/40В/400В ± (0,8% + 6) 600В ± (1,0% + 6)
Постоянный ток (С), А	400 мкА/ 4000 мкА ± (1,0% + 10) 40 мА/400 мА ± (1,0% + 10) 10А ± (1,2% + 10)
Переменный ток (АС), А	400мкА/4000мкА ± (1,5% + 10) 40мА/400мА ± (1,5% + 10) 10А ± (2,5% + 15)
Сопротивление, Ом	400Ом ± (0,8% + 5) 4кОм/40кОм/400кОм/4МОм ± (0,8%+4) 40МОм ± (1,2% + 10)
Частота, Гц	1Гц/10Гц/100Гц ± (0,5% + 10) 1кГц/10кГц/100кГц ± (0,5% + 10) 1МГц/10 МГц ± (0,5% + 10)
Емкость, Ф	4нФ ± (0,5% + 90) 40нФ/400нФ/4мкФ/40мкФ ± (3,5% + 8) 100мкФ ± (5,0% + 8)
Температура, °С	(-20 °С~1000 °С) < 400 ± (1,0% + 5) (-20 °С~1000 °С) ≥ 400 ± (1,5% + 15)
Защита	EN61010-1 CAT II 600 В / CAT III

Батарея	2x1,5В (типа ААА)
Габариты (ВхШхГ), мм	145x74x36
Вес, гр	190 (с батарейками)

Цифровой мультиметр ProsKit MT-1232 - Комплектация

- Мультиметр цифровой Pro'sKit MT-1232 -1 штука
- Щупы 10А - 1 пара
- Термопара -1 штука
- Руководство пользователя (на английском языке) -1 штука